





	機能	WV(DG)-SP102	BB-SC384A/SC384	BB-SC384B	BB-SC382	BB-SW374/SC364	BB-SW175A/SW175/ SW172A/SW172/ ST165A/ST165/ ST162A/ST162	BB-SW174WA/ SW174W	BB-SP104W	BB-HCM7 シリーズ (生産終了品)	BB-HCM5 シリーズ (BB-HCM527/ BB-HCM580/ BB-HCM581)	WJ(DG)-GXE500	WJ(DG)-GXE100
WJ-NW400 (V1.00) *26	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	×	×	×	-	-	-	-	×	-	×	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○ (ch1)	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○*1	○	○
	VMDサーチ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
WJ-NW200 (V1.00) *26	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	×	×	×	-	-	-	-	×	-	×	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (ch1)	-	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○*1	○	○
	VMDサーチ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
WJ-SD302K (V1.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	動作検知サーチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WJ-NW250 (V1.70) *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (ch1)	-	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○*1	○	○
	動作検知サーチ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
WJ-NW300 (V1.70) *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (ch1)	-	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○*1	○	○
	動作検知サーチ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
DG-NW200 (V2.60) *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (ch1)	-	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○*1	○	○
	動作検知サーチ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
WJ(DG)-ND400K (V5.50) *13	MJPEG	○	○	[SC384]	[SC384]	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	H.264	○	○	[SC384]	[SC384]	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	○	[SC384]	[SC384]	○	○	○	○	-	○ (ch1)	-	-
	PTZ	-	○	[SC384]	[SC384]	○	○	○	○	-	○*1	○	○
	VMDサーチ	○	○	[SC384]	[SC384]	○	○	○	○	-	-	○	○
DG-ND300A (V5.20) *4, *13 (生産終了品)	MJPEG	○	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SP102]	○	○	○	[GXE500 ch1]
	MPEG4	-	[SC385]	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	H.264	○	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SP305]	○	-	○	[GXE500 ch1]
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PTZ	-	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	-	○*1	○*1	○	[GXE500 ch1]
	VMDサーチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DG-ND200 (V3.35) *4, *13 (生産終了品)	MJPEG	○	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SP305]	○	○	○	[GXE500 ch1]
	MPEG4	-	[SC385]	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	H.264	○	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SP305]	○	-	○	[GXE500 ch1]
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8*10	-	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	-	○	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	[SC385]	-	○*1	○*1	○	[GXE500 ch1]
	VMDサーチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[代替機種]：該当の機種として登録して下さい。  
 生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。  
 \*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。  
 \*2：1920x1080以下の解像度(1600x1200を含む)で対応可能です。また、1920x1080・1600x1200は、SDメモリのバックアップには非対応であり、画質5-9、5fps以下の設定で対応可能です。  
 \*3：有線ネットワーク接続時のみレコーダーで対応可能です。  
 \*4：レコーダーのソフトウェアは16:9表示に非対応です。  
 \*7：対応機能は機種ごとにより異なります。機能モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。  
 \*8：音声はG.726 32kpsのみ対応しています。  
 \*10：再生時のみの対応機能です。  
 \*11：前面フレームには最大30秒まで対応しています。  
 \*12：WV-SFV781L/SPV781L、WV-SFV481/WV-SFN480/NV200を使用した際、メインモニターの画面切替時に録画の10秒程度停止します。NV200ではWV-SFV781L/SPV781L/WV-SFV481/WV-SFN480は使用しないでください。  
 \*13：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。  
 \*14：カメラからの配信でストリームを8Mbps以上で使用する場合は、4K解像度モードをご使用ください。WV-SFV781L/SPV781L、WV-SFV481/SFN480は11-8chのみとなります。  
 \*21：音声はAAC-LCのみ対応しています。  
 \*22：カメラのバージョンは1.93以降を必ず使用下さい。バージョン1.92以前を使用した場合、ライブ画が表示されません(録画、再生は問題ありません)。  
 \*23：カメラのバージョンは1.91以降を必ず使用下さい。バージョン1.90以前を使用した場合、ライブ画が表示されません(録画、再生は問題ありません)。  
 \*24：カメラのバージョンは2.15以降を必ず使用下さい。バージョン2.14以前を使用した場合、メニューが初期に設定された画面で表示されます。  
 \*25：録画モードは1.3M画質で固定となり、他のモードの変更は行えません(カメラに直接アクセスしての変更も行えません)。  
 WJ-SD2020Kのバージョン1.04では全方位カメラの天井設置のみ対応しています。壁設置を行う場合はV1.05以降をご使用ください。  
 \*26：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。(H.265対応・4K対応・9fpsを除く)  
 \*27：ライブ操作は非対応です。  
 \*28：WV-X6511Nでは、1280x768以下の解像度で対応可能です。  
 \*29：パソコンのソフトウェアからカメラに接続し、圧縮方式を初期値のH.265からH.264に設定変更が必要で

	機能	WV-X6531N/X6511N	WV-SFV781L/SPV781L	WV-SUD638	WV-S1131/ S1130V/ S1130VRJ	WV-S1531/ S1531LNJ/ S1531LTNJ	WV-S2130/ S2131LNJ/ S2130RJ	WV-S2531LN/ S2531LTN	WV-SPN611/SPN631	WV-SPW631LTJ/ SPW631LJ/ SPW631LSJ	WV-SFN611L/SFN631L/ SFV611L/SFV631L/ SFV631LT	WV-SPW611LJ/ SPW611J/ SPW611SJ	WV-SPN531/ SPN531A	WV-SFN531/SFR531/ SFV531
WV-ASM300 (Ver1.00)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	○*17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	未検証	-	-	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	未検証	-	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	未検証	-	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB-HNP17 (Ver4.05)	MJPEG	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	○*18	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5：DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。

\*7：対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15：解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ 4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16：BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降をご利用ください。

\*17：DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。

\*18：パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクロッピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

	機能	WV- SW598J/SW598AJ/ SW598ASJ/SC588/ SC588A	WV(DG)- SW559/SF539/ SP509J DG-SP509	DG- NW502S/NP502 (生産終了品)	WV- SFV481/SFN480	WV(DG)- SW458/SF438	WV-S1111/ S1112/S1110V/ S1110VRJ	WV-S1510/ S1511LNJ	WV-S2111L/ S21110J/ S21110RJ	WV-S2511LN	WV- SPN311/SPN311A/ SPN310V/ SPN310AV	WV- SFN311/SFV311/ SFN311A/ SFV311A	WV- SFN310J/ SFN310AJ	WV-SPW310	WV-SPW311AL
WV-ASM300 (Ver1.00)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	PTZ	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	PTZ	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
	PTZ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	○	○	○	-	-	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	-	-	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	○	○	-	-	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	-	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB-HNP17 (Ver4.05)	MJPEG	○	○	○	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○*15	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	-	○
	PTZ	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5：DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。

\*7：対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15：解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ 4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16：BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降をご利用ください。

\*17：DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。

\*18：パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクローピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

	機能	WV-SW3971/ SW397A3/ SW397B3/ SW397N3/ SC387	WV(DG)- SW396/SW396A3/ SW395/SW395A3/ SW395AS3/ SW395/SC386/ SC385	DG-SW355 (生産終了品)	DG-SF335/SF334/ SP305/SP304V (SF335/SF334は生 産終了品です。)	DG-SW316L/SW316 WV-SW316L/SW316J	DG-SW314 WV-SW314J	WV-SFV130(M)/ SFV110(M)	WV-SFN130/SFN110	WV-SW158/SF138	WV(DG)- SW155/ SF135/SF132	WV-SP105A	WV(DG)-SP102	BB- SC384A/SC384
WV-ASM300 (Ver1.00)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○
	PTZ	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○
	PTZ	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○
	PTZ	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB-HNP17 (Ver4.05)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○
	PTZ	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。  
 \*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。  
 \*5：DG-ASM100は16:9表示に非対応です。  
 \*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。  
 \*7：対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。  
 \*8：音声はG.726のみ対応しています。  
 \*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。  
 \*13：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。  
 \*15：解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ 4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。  
 \*16：BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降をご利用ください。  
 \*17：DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。  
 \*18：パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクロッピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

	機能	BB-SC384B/SC382	BB-SW374/SC364	BB-SW175A/SW175/ SW172A/SW172/ ST165A/ST165/ ST162A/ST162 (品番末尾にAのない商品 は、生産終了品です。)	BB- SW174WA/ SW174W (品番末尾にAのない商品 は、生産終了品です。)	BB- SP104W	BB-HCM7 シリーズ (生産終了品)	BB-HCM5 シリーズ (BB-HCM527/ BB-HCM580/ BB-HCM581 上記以外の品番は生産 終了品です。)	WJ(DG)-GXE500	WJ(DG)-GXE100
WV-ASM300 (Ver1.00)  カメラとの ダイレクト接続時	MJPEG	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	○	○	○	○	-	-	-	○	○
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	-	-	○	○
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)  カメラとの ダイレクト接続時	MJPEG	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	○	○	○	○	-	-	-	○	○
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	-	-	○	○
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13  カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	MJPEG	○*16	○	○	○	○	-	-	○	-
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○*16	○	○	○	○	-	-	○	-
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○*16	○	○	○	○	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	○	○	-	-	-	○	-
	RTP over HTTP	-	-	○	○	-	-	-	-	-
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13  カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	MJPEG	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB-HNP17 (Ver4.05)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	-	○	○	○ (ch1)	-
	PTZ	○	○	○	○	-	○ *1	○ *1	○	○
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	-	○

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5：DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。

\*7：対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15：解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ 4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16：BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降をご利用ください。

\*17：DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。

\*18：パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクロッピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

	機能	WJ-NX400	WJ-NX200	WJ-NV300	WJ-NV250	DG-NV200	WJ (DG) -ND400K	DG-ND300A	DG-ND200 (生産終了品)	WJ- HD616K/HD716K	WJ- HD350/HD309 (生産終了品)	
WV-ASM300 (Ver1.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	H.265	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	接続時	Audio*8	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
	PTZ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レコーダー経由	動作検知サーチ	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	
	WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-
		MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-
		H.264	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
		H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
接続時		Audio*8	-	-	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
PTZ		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レコーダー経由	動作検知サーチ	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	
	RTP over HTTP	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	
	DG-ASM100 (Ver8.00)	MJPEG	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-
		MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-
		H.264	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
		H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
接続時		Audio*8	-	-	-	-	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
PTZ		-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
レコーダー経由 (生産終了品)	動作検知サーチ	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	
	RTP over HTTP	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	
	DG-GXD400 (Ver2.21) *6	MJPEG	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
		MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
		H.264	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
		H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Audio*9		-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	
PTZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
動作検知サーチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。